Regalis

レガリス
Web設定マニュアル

～ユーザ管理者編～

2005. 12

ユーザ管理者レベルの設定

主装置と同一LAN上に接続されたパソコンから、ブラウザを使用してWeb登録が簡単にできます。
使用可能なブラウザは、「Internet Explorer 6.0 SP1」以上です。
主装置のLAN接続については、工事店へお問い合わせください。

ユーザ管理者レベルで設定できる内容は、次の通りです。

・電話帳（グループ名編集が可能です。）・内線名 ・メロディ転送 ・コンテンツ表示 ・外線転送関連
・留守番関連 ・パスワード関連

《ユーザ管理者レベルでのログイン》

1 ブラウザを起動する

2 ブラウザのアドレスバーに主装置IPアドレスを入力し、Web設定画面を開く

主装置IPアドレス（工場出荷時）： 192. 168. 1. 253

※主装置IPアドレスは、電話機から確認できます。（レガリス取扱説明書参照）

3 ログインをクリックし、ユーザ名・パスワードを入力する

（工場出荷時）
ユーザ名　uadmin
パスワード　uadmin

※パスワードは、ログイン後に変更することができます。

4 OKをクリックする

《メロディ転送》

◆着信メロディについて

レガリスは、音源LSIを利用して、メロディを再生します。
レガリスで再生可能な着信音メロディのフォーマットは、次の通りです。

・SMF形式 （拡張子:.mid）
Format 0
1曲のデータサイズ80KB以下

※ 上記条件を満たしたMIDIファイルであっても、MIDIファイルの作り方によっては、レガリスで再生がうまくできない場合があります。予めご了承のうえご利用ください。また、利用される楽曲によっては、お客様ご自身での音楽著作権の利用申請などが必要になる場合があります。予め、MIDIファイル供給元へ、ご確認のうえご利用ください。
※ 何らかの理由により、主装置プログラムデータが初期化されると、お客様がレガリスに登録したMIDIファイルも消去されます。システムが再度立ち上がった後に、MIDIファイルを登録し直してください。
※ レガリスに登録するMIDIファイルは、パソコンなどへ必ずバックアップを取ってください。

1 メロディ転送をクリックする



2 追加 をクリックする

【メロディ登録】画面を表示します。



3 メロディ 名を入力する

メロディ名を入力します。
全角文字で14文字以内で
入力してください。

4 参照をクリックして、登録するファイルを指定する

利用できるファイル形式は、
・SMF形式(拡張子．mid)
・FORMAT 0
・ファイルサイズ80KB以下
のファイルです。



5 登録をクリックする

入力したメロディが登録されます。

6 ＯＫをクリックする

【メロディ】登録結果画面の内容が
主装置に登録されました。



《確認のしかた》

1 《登録のしかた》操作1を行う

・【メロディ】一覧が表示されます。

《消去のしかた》

1 《登録のしかた》操作1を行う

2 削除 をクリックする

3 OK をクリックする

【メロディ】一覧画面に戻ります。



《曲名変更のしかた》

1 《登録のしかた》操作1行う

2 変更 をクリックする



3 メロディ名を編集する

全角文字で最大14文字、半角で
半角28文字まで入力できます。

4 登録をクリックする

削除をクリックすると、登録されている
曲名が消去されて、登録されます。



5 ＯＫをクリックする

【メロディ】一覧画面に戻ります。



パソコンから電話帳を編集する　（電話帳Web編集）

《電話帳-グループ名変更》

ユーザ管理者レベルでログイン後に、電話帳をクリックします。【電話帳】一覧を表示します。

1 グループ名編集をクリックする



2 グループ名を入力する

全角10文字以内でグループ名を入力します。

3 着信音を設定する

グループ識別着信を利用する場合に設定します。
（レガリス取扱説明書参照）

4 着信ランプを設定する

誰カラー着信を利用する場合に設定します。
（レガリス取扱説明書参照）

5 FAX指定を設定する

6 登録をクリックする

初期化をクリックすると、登録した内容がすべて初期化されます。



7 OKをクリックする

【電話帳】グループ名一覧に戻ります。



《消去のしかた》

1 初期化をクリックする

2 OKをクリックする

【電話帳】グループ名一覧に戻ります。



内線名を設定する

《内線名-内線名登録》

ユーザ管理者レベルでログイン後に、内線名をクリックします。
【内線名】一覧を表示します。



1 内線番号をクリックする

内線名登録する内線番号をクリックします。

ドアホン名も同様に登録することができます。ドアホン番号をクリックします。

2 内線名を登録する

内線名は、全角文字で最大10文字登録できます。



3 登録をクリックする

削除をクリックすると、登録されている内容が消去されます。

4 OKをクリックする

【内線名】一覧表示に戻ります。



《消去のしかた》

内線名を消去するときは、内線名登録の操作1～2までを行います。
内線名前を確認のうえ、削除をクリックします。内線名が消去されます。

コンテンツ表示を設定する

コンテンツ表示の詳細は、レガリス取扱説明書 ～詳細編をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、コンテンツ表示をクリックし、設定画面を表示します。

《コンテンツ表示の設定》

1 表示したい内容をクリックする

ですくdeにゅーすを表示したいときは
“ですくdeにゅーす”をクリックします。

ですくde掲示板を表示したいときは
“ですくde掲示板”をクリックします。



2 設定をクリックする



3 OKをクリックする



《無効のしかた》

コンテンツ表示を無効にしたい場合は
操作1で、無効を選択し、同様の操作
でコンテンツ表示を停止することが
できます。

電話機メニューからでも、同様な操作が
できます。

《ですくdeにゅーすの設定》

1 動作設定をクリックする



2 登録をクリックする

ニュース提供元：電話機にニュースを表示するときのヘッダー設定です

ニュースサーバアドレス：ニュースサーバのURLです。変更しないでください。

実行曜日：ですくdeにゅーすを利用する曜日を指定します。

動作時間：ですくdeにゅーすを利用する時間を指定します。
（初期値24時間）

インターバル：ニュースを更新する間隔を設定します。初期値30分より短くしないでください。

初期化：工場出荷時に戻します。



3 OKをクリックする



《ですくde掲示板の設定》

1 表示内容をクリックする



2 タイトルを入力する

3 本文を入力する

ですくde掲示板は5件まで入力できます。

タイトル：各掲示板のタイトルを全角20文字／半角40文字以で入力します。

本文：タイトルに対する本文を全角100文字／半角200文字以内で入力します。



4 登録をクリックする



5 OKをクリックする



《削除のしかた》

1 削除をクリックする

削除をクリックすると全ての内容が削除されます。

2 OK をクリックする





外線転送を設定する

外線転送関連の詳細は、レガリス取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、外線転送をクリックし、設定画面を表示します。

《外線転送先の設定》

1 転送先電話番号を入力する

転送先電話番号は、半角数字で最大24桁まで登録できます。

2 転送不成立時に送信するメールアドレスを入力する

3 登録をクリックする

外線転送先電話番号、転送不成立メール送信先は最大8カ所まで登録できます。



4 OKをクリックする

外線転送の画面に戻ります。



《消去のしかた》

外線転送先電話番号を消去するときは削除ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。

《リモコン暗証番号の設定》

リモコン暗証番号の詳細は、レガリス取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、外線転送をクリックし、設定画面を表示します。

1 暗証番号を入力する

暗証番号は、半角数字で4桁で
登録します。

2 登録をクリックする

3 OKをクリックする

外線転送の画面に戻ります。



《消去のしかた》

リモコン暗証番号を消去する場合は削除ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。

《外線転送タイマ連動の設定》

外線転送タイマ連動の詳細は、レガリス取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、外線転送をクリックし、設定画面を表示します。

1 実行する曜日をクリックする

日曜日から土曜日の間で実行したい曜日をクリックします。



2 動作時間を入力します

[00:00]～[24:00]の間で半角で入力します。

3 転送先を選択します

転送先を転送先1～8から選択します。

4 コピー先曜日を選択します

同一設定にて運用する曜日にチェックを入れます。

5 登録をクリックする



《消去のしかた》

登録している箇所の削除をクリックし、OKボタンをクリックします。複数箇所を登録している場合は削除したい“外線転送nを削除”をクリックします。

例）外線転送1を日曜日と土曜日に登録している

土曜日だけ削除する場合・・・外線転送1の土曜日に該当する“削除”をクリックします。

土曜日と日曜日の両方を削除する場合は“外線転送1を削除”をクリックします。

留守番を設定する

留守番関連の詳細は、レガリス取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、留守番関連をクリックし、設定画面を表示します。

《留守番関連の設定》

1 登録する留守番チャンネルをクリックする



2 留守番自動応答時間の設定

外線着信時から、留守番応答するまでの時間を指定します。

登録：変更される場合は、応答時間入力後に、登録をクリックすることで、変更されます。
（設定範囲1秒～180秒）

初期化：工場出荷時に戻ります。

3 追っかけ転送先電話番号の設定

追っかけ転送先電話番号を登録することができます。最大24桁

登録：追っかけ転送先電話番号入力後に、登録をクリックすることで登録ができます。

削除：登録されている電話番号を消去するときに、削除をクリックします。



4 リモコン用暗証番号の設定

リモコン操作を行うために必要な暗証番号を半角数字4桁を登録します。

登録：暗証番号入力後に、登録をクリックすることで登録ができます。

削除：登録されている暗証番号を削除するときに、削除をクリックします。

5 実行する曜日を選択する

決まった日時に留守番機能のセット・解除を自動的に行うタイマ（ウィークリー留守番）を設定します。
各曜日毎にタイマ1～4があります。

6 留守番タイマを設定する

留守番タイマを設定します。

7 留守番モードを選択する

留守番モードを選択します。

8 サイレントを選択する

サイレントの選択をします。

9 曜日を選択する

タイマで設定した内容を、反映させる曜日を指定します。

10 登録をクリックする

登録をクリックすることで、留守番タイマで設定したタイマ1～タイマ4の内容を登録します。







《留守番タイマ連動の削除》

1 削除をクリック

削除をクリックすると、その曜日に設定されたタイマ1～4が消去されます。

※全設定を削除をクリックすると、すべて削除されます。



特定日を設定する

特定日関連の詳細は、レガリス取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、特定日をクリックし、設定画面を表示します。

《特定日登録》

1 新規登録をクリック



2 特定日のテーブルを選択

テーブル1とテーブル2から
選択します。

3 年を入力

特定日にする年を入力します。
＊を入力すると毎年日として登録します。

4 月を選択

特定日の月を選択します。

5 日を選択

特定日の月を選択します。

6 登録をクリック

登録をクリックします。



7 OKをクリック

OKをクリックすると、登録が完了します。



《削除のしかた》

登録している箇所の削除をクリックします。
例）特定日テーブル1を登録している場合
は特定日テーブル1の削除を押します。

1 削除をクリック



2 OKをクリック

OKを押すと、削除が完了します。



《変更のしかた》

変更のしかたは“削除”を実施後に
“登録”の手順を行います。

アドレス登録を設定する

工事担当者レベルでログイン後に、アドレス登録をクリックし、設定画面を表示します。

《メールサーバ情報の登録》

1 メールアドレスを入力します

送信先のメールアドレスを入力します。

2 SMTPサーバアドレスを入力します

プロバイダから指定されたSMTPサーバアドレスを入力します。

3 文字コードセットを選択します

送信先が対応した文字コードセットを選択します。

4 エンコード方式を選択します

送信先が対応したエンコード方式を選択します。

5 POP before SMTPを選択します

送信先がPOP before SMTPに対応している場合、ありを選択します。



6 以降はPOP before SMTPをありにした場合のみ入力します。

6 POPサーバアドレスを入力します

プロバイダから指定されたPOPサーバアドレスを入力します。

7 ユーザIDを入力します

プロバイダから指定されたユーザIDを入力します。

8 パスワードを入力します

プロバイダから指定されたパスワードを入力します。

9 認証方式を選択します

プロバイダから指定された認証方式を選択します。

10 登録をクリックします

11 OKを押します

《消去のしかた》

外線転送先電話番号を消去するときは初期化ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。

《メール通知の登録》

1 メールアドレスを入力します

送信先のメールアドレスを入力します。

2 登録をクリックします

《消去のしかた》

メール通知に登録したメールアドレスを消去するときは削除ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。

パスワードの変更・初期化

ユーザ管理者レベルでログイン後に、パスワード変更をクリックし、設定画面を表示します。

《ユーザ管理者レベルのパスワードの変更》

1 パスワード入力に、新しいパスワードを入力する

パスワード：半角英数字で入力してください。最大16文字までです。

2 パスワード確認に、パスワードを再入力する

3 パスワードの変更をクリックする

パスワードの初期化
初期化をクリックすると、パスワードが工場出荷時に戻ります。



4 OKをクリックする



《一般ユーザレベルのパスワードの変更》

ユーザ管理者レベルでログイン後に、パスワード変更をクリックし、設定画面を表示します。

1 内線番号を選択する

2 パスワード入力に、新しいパスワードを入力する

パスワード：半角英数字で入力してください。最大16文字までです。

3 パスワード確認に、パスワードを再入力する

4 パスワードの変更をクリックする

※パスワードの初期化
初期化をクリックするとパスワードが工場出荷時に戻ります。



5 OKをクリックする



《一般ユーザのパスワード初期化》

ユーザ管理者は、一般ユーザで設定したパスワードを変更・削除ができます。

1 内線番号を選択する

パスワードを変更する内線番号を選択します。

2 初期化をクリックする

初期化をクリックすると、パスワードが工場出荷時に戻ります。
（工場出荷時:パスワード不要）

3 OKをクリックする

※全初期化をクリックすると、一般ユーザで設定したパスワードがすべて消去され、工場出荷時に戻ります。（ユーザ管理者のパスワードはリセットれません。）





Webカメラの設定

Webカメラの設定はセーフティ機能を御使用時に必要となる設定項目です。

セーフティ機能を未使用時の画面

セーフティ機能を使用時の画面



《パナソニック製のWebカメラ》

1 有効にチェックを入れる

2 カメラのIPアドレスを入力する
各入力範囲は0～255の間です。

3 ポート番号を入力する
入力範囲は1～65535の間です。

4 カメラの種別を選択する
パナソニックを選択します。

5 登録をクリックする



6 OKをクリックする



7 センサ子機をクリックする
入力済み内容は参考です。
設置時に入力したデータに
読み替えてください。

8 有効にチェックを入れる

9 ポジションを入力する

入力範囲は0～99の間で入力してください。

10 コマンドを入力する

コマンドはポジションを入力すると自動で入力されます。手動で入力する場合、変更する場合は半角英数で255文字以内で入力してください。

11 登録をクリックする



《消去のしかた》

初期化をクリックし、ＯＫを押します。

《パナソニック製以外のWebカメラ》

1 有効にチェックを入れる

2 カメラのIPアドレスを入力する
各入力範囲は0～255の間です。

3 ポート番号を入力する
入力範囲は1～65535の間です。

4 カメラの種別を選択する
その他を選択します。

5 登録をクリックする

6 OKをクリックする





7 センサ子機をクリックする
入力済み内容は参考です。
設置時に入力したデータに
読み替えてください。

8 有効にチェックを入れる

9 コマンドを入力する

コマンドは半角英数255文字以内で入力してください。

10 登録をクリックする



《消去のしかた》

初期化をクリックし、ＯＫを押します。